

# SMART SOLUTIONS FOR THE LABELING INDUSTRY

## SVOLGITORE & AVVOLGITORE PER STAMPANTE EPSON C3500



AVVOLGITORE (ASD1111-S0) - EPSON C3500 - SVOLGITORE (ASS1111-S0)  
(stampante non inclusa)

I nostri svolgitori e avvolgitori per stampanti EPSON C3500 possono gestire etichette di larghezza fino a 127mm, con diametro bobina fino a 250mm. L'utente può scegliere tra due differenti tipi di mozzo: regolabile da 40mm a 118mm o fisso da 76mm (3").

Il basamento è stato creato in modo tale che la stampante possa essere appoggiata sopra al fine di garantire una corretta stabilità ed un perfetto allineamento.

### Caratteristiche elettroniche e meccaniche:

Un alimentatore esterno 100 / 240VAC - 2,5A ~ a 24V consente a un circuito elettronico di fornire, attraverso il braccio di tensione, la regolazione automatica del senso di rotazione e della velocità.

Gli svolgitori e avvolgitori per stampanti EPSON C3500 hanno due tipi di regolazione della velocità: manuale, dove è possibile selezionare la velocità tramite due pulsanti e quella automatica attraverso la ballerina.

Il pannello di controllo consente di impostare il riavvolgimento dell'etichetta esternamente o internamente.



### SVOLGITORE

La posizione della ballerina, in riferimento allo stato della stampante, è calibrata come segue:

- in posizione centrale, l'apparecchio è fermo
- in posizione alzata, l'apparecchio svolge le etichette
- in posizione abbassata, l'apparecchio avvolge le etichette



### AVVOLGITORE

La posizione della ballerina, in riferimento allo stato della stampante, è calibrata come segue:

- in posizione centrale, l'apparecchio è fermo
- in posizione abbassata, l'apparecchio avvolge le etichette
- in posizione alzata, l'apparecchio svolge le etichette

### SVOLGITORE

ASS1111-S0	mozzo regolabile da 40mm a 118mm
ASS1114-S0	mozzo fisso da 76mm (3")

### AVVOLGITORE

ASD1111-S0	mozzo regolabile da 40mm a 118mm
ASD1114-S0	mozzo fisso da 376mm (3")



### BASAMENTO STAMPANTE

EPS35-JPL	base RW/UW per EPSON C3500
-----------	----------------------------